e-Front runners

富士電機のガス警報器 都市ガス用

高性能・高信頼性ガス警報器をラインナップ

NEW 警報音声確認ボタンをつけて、デザインリニューアル

火災警報機能
不完全燃焼警報機能付

空気より軽い12・13A用
KN-92A

AC100V 0-6-12-18V 出力形
火災警報時 接点出力

音声警報 | 家庭用

壁取付用

不完全燃焼警報機能付

空気より軽い12・13A用
KN-72A

AC100V 0-6-12-18V 出力形

音声警報 | 家庭用

壁取付用

不完全燃焼警報機能付

空気より軽い12・13A用
KN-82D

DC24V 0-6-12-6V 出力形

音声・ブザー警報 | 家庭用・業務用兼用

天井取付用

（取付ベース別売）

KN-92A・KN-72A 特長

- 警報音声確認ボタンによる音声確認機能を追加
- 自己診断機能を強化、フェールセーフ設計を高度化
- 製品トレーサビリティ対応
- 安心、便利な機能を充実

安全・安心を追求してリニューアル
先進の技術を結集し、高性能・高信頼性を実現

ラインナップ。

都市ガス専用ラインナップ

軽いガス用：**KN-60KA**

AC100V 0-6-12V 出力形

ブザー警報 | 家庭用

天井取付用

（取付ベース別売）

軽いガス用：**KN-35B**

重いガス用：**KN-36B**

DC24V 0-6-12V 出力形

ブザー警報 | 家庭用・業務用兼用

天井・壁 取付用

（取付ベース別売）

全ガス用：**KN-15KA**

AC100V 0-6-12V 接点出力形

ブザー警報 | 家庭用

壁 取付用

本体仕様（概略）

外　観								
形　式	KN-92A	KN-72A	KN-82D	KN-15KA	KN-60KA	KN-35B	KN-36B	
火災検知方式	熱検知サーミスタ	—						
火災警報方式	火災赤ランプ点灯 音声警報							
ガス検知方式	半導体式都市ガス・COガス1センサ		都市ガス（接触燃焼式）・ COガス（半導体式）	接触燃焼式都市ガスセンサ				
都市ガス警報濃度	1段目警報：LELの約1/100 赤ランプ点滅		1段目警報：LELの約1/100 赤ランプ点滅	LELの1/4以下 赤ランプ点滅 ブザー警報	LELの1/4以下 赤ランプ点灯　ブザー警報			
	2段目警報：LELの1/4以下 赤ランプ点灯　音声警報		2段目警報：LELの1/4以下 赤ランプ点灯 音声またはブザー警報					
不完全燃焼排気ガス中のCO	低濃度警報：300ppm以下のCOに対し、 10分以内に警報 黄ランプ点滅と点滅から5分経過後に音声警報		低濃度警報：300ppmのCOに対し、10分以内に警報 黄ランプ点滅と点滅から5分経過後に音声またはブザー警報	—				
	高濃度警報：550ppmのCOに対し、 5分以内に警報 黄ランプ点灯と点灯から3分経過後に音声警報		高濃度警報：550ppmのCOに対し、5分以内に警報 黄ランプ点灯と 音声またはブザー警報	—				
電源	AC100V　50/60Hz		DC24V（許容電圧範囲：17V～35V）	AC100V　50/60Hz		DC24V		
消費電力　監視時	約1.2W		約1.5W	約2.5W	約3.2W	約1.5W	約0.8W	
消費電力　警報時	約1.5W		約1.2W	約3W	約3.5W	約1.7W	約1W	
使用温度範囲	0℃～+40℃	0℃～+50℃	0℃～+50℃	−10℃～50℃				
外部出力　火災警報	1a接点 （容量DC24V　100mA）	—						
外部出力　都市ガス	監視時　6V　電源OFF・故障時　0V　都市ガス警報時　12V							
外部出力　都市ガス	—			電圧　DC12V 30mA 接点　容量DC30V 3A AC125V 3A	—			
外部出力　CO	CO警報時　18V		CO警報時　6V	—				
外形寸法（mm）	125×85×54 （熱センサ部含む）	125×85×39	φ120×44	125×92×45	φ120×42	110×110×42		
質量	約280g		約170g	約270g	約300g	約180g		
備考	日本消防検定協会鑑定合格品	—						
	（財）日本ガス機器検査協会検査合格品							

KN-92A・KN-72Aは次の機能もあります。
- 警報音声確認機能：警報音声確認ボタンにより、警報音声の確認ができます。
- 鳴動原因表示機能：警報解除後でも警報原因内容を一定時間表示します。
- 警報原因履歴記憶機能：過去の警報原因の履歴を記憶。設置環境の分析に活用できます。
- 有効期限切れお知らせ機能：ご使用開始後、有効期間が過ぎるとお知らせします。
- その他：点検タイミングお知らせ機能
- 予備コンセント容量：1490W

別売付属品

AC100V用取付ベース（KN-60KA用）

KM-60B

DC24V用取付ベース（KN-35B、36B、82D用）

KM-35B

戸外ブザー

KM-9B/6L

DC24V用プロテクタ



KM-35P　KM-35PW（防滴カバー付）

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- 設置工事をともなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。